⚠ KEWSTICK UNO & DUO 사용에 관한 주의

사용하시기 전에 본 취급 설명서를 잘 읽고 이해하여 주십시오.

- 안전을 위해 전압 존재의 유무를 검출하는 데 본 검전기에만 의존하지 마십시오. 본 검전기와 같은 단극 비접촉식 검출기는 회로가 위험한지 여부를 판단하는 데 적합하지 않습니다. 이런 경우, 2극 전압 테스터가 필요합니다.
- 본 제품은 적절한 교육을 받은 유자격자가 사용하도록 설계되었습니다.
- 제품에 균열 또는 기타 손상의 발생한 경우, 제품을 사용하지 마십시오. 청소는 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 지정된 전압 범위 (AC 50 - 600V)의 전기 계통에서 사용하여 주십시오. 사용 전후에 항상 기지의 전원에서 올바로 작동하는지 확인하여 주십시오.
- 검전기를 항상 단단히 잡고 손은 핑거 가드 뒤로 위치시켜 충전부에 미끄러지지 않도록 않도록 주의하여 주십시오.
- 카테고리 등급의 무결성 유지를 위해 팁에 명시된 CAT IV 링이 전기장 안으로 넘어가도록 팁을 이동하지 마십시오.
- 유연 케이블을 테스트할 경우, 일반적으로 케이블의 꼬인 구조는 활선과 중성선의 전압 영역이 서로 상쇄되어 잘못 표시될 수 있으므로 케이블을 따라 팁을 이동하여 주십시오.
- 본 검전기는 철재 외함, 트렁킹, 도관 또는 SWA (Steel Wire Armoured) 케이블 내의 활선을 표시하지 않을 수 있습니다.
- 본 검전기는 상기의 지침에 따라 사용하여 주십시오.
  - 의도된 용도 이외의 다른 방법으로 사용하지 마십시오.
- 배터리 장착 시, 올바른 극성을 확인하고, 헌 배터리와 새 배터리를 혼용하지 마십시오. 헌 배터리는 현지 규정에 따라 폐기해야 하며, 절대로 소각하지 마십시오.

KEWSTICK UNO 취급 설명서

적색 LED 점멸
전압이 존재하면
경고음이 울립니다.

On/Off 스위치 - 스위치를 누르면, 조명이 점등합니다. 스위치를 짧게 누르면 전원 및 조명이 꺼집니다.
(약 5분간 아무런 동작이 감지되지 않으면 오토 파워 오프 기능이 작동합니다.)

포켓 클립



배터리 장착 - 클립을 들어 올려서 커버를 뒤로 밀면 배터리 장착부가 나옵니다.
사용 배터리는 AAA 배터리 2개입니다.
(신품 구입 시 포함) - 품질 좋은 알카라인 배터리를 사용하여 주십시오.



KEWSTICK DUO 취급 설명서

On/Off 스위치 - 스위치를 누르면, 조명이 점등합니다. 스위치를 짧게 누르면 전원 및 조명이 꺼집니다.
(약 5분간 아무런 동작이 감지되지 않으면 오토 파워 오프 기능이 작동합니다.)

적색 LED 점멸
전압이 존재하면
경고음이 울립니다.

감도 감쇠 버튼 - 누르고 있으면, 전압 감지 시스템의 감도를 감쇠합니다. 본 기능은 묶여있거나 복잡한 케이블 내에서 충전부를 추적/식별하는 데 매우 유용합니다.



포켓 클립

KEWSTICK UNO의 제품 특징

- 활선 전압 영역이 검출되면 밝은 적색 LED 및 경고음으로 표시.
- 보다 정확한 감지를 위한 균형잡힌 감도.
- 견고한 구조로 충격에 감함.
- 밝은 LED 조명.

KEWSTICK DUO의 제품 특징

- 향상된 충전부의 검출을 위한 고유한 이중 감도.
- 배터리 소모를 막기 위한 On/Off 스위치.
- 배터리의 수명을 연장하기 위한 오토 파워 오프.
- 정상적인 동작 및 전압 존재의 경고를 음향 및 적색 LED로 표시.
- 배터리가 저전압인 경우, LED 조명은 동작 안함.

사양 & 표시 기호

KEWSTICK UNO & DUO

- 적합 규격 BSEN 61010 CAT IV 600 V
- ⧈ - 이중 절연
- 작동 범위 : AC 50 - 600 V
- 사용 & 보관 온도 : -10 ~ 50° C
- 상대 습도 : 최대 80%
- 전원 : AAA 배터리 : 2개
- CE - EU 표준에 준거
- UK CA - UK 표준에 준거
- - 본 제품은 전기전자폐기물로 처리해야 합니다.

KEWTECH
취급 설명서

KEWSTICK UNO
사용이 간편

KEWSTICK DUO
고유한 이중 감도



